

60.131

[Ocultar detalles](#)


Multímetro digital con medidor frecuencias.

- Incluye sonda modelo 60.111 para medición de temperatura hasta 700°C.

Características

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Dimensiones | | 185×85×27 mm |
| Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
| | precisión | ±0.5% |
| | impedancia de entrada | 10 MΩ |
| Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 mV, 2, 20, 200, 750 V |
| | precisión | ±0.8% |
| | impedancia de entrada | 10 MΩ |
| | rango de frecuencias | 40-400 Hz |
| Medición intensidad DC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A |
| | precisión | ±0.8% |
| | protección de sobrecarga | fusible 200 mA |
| Medición intensidad AC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A |
| | precisión | ±1% |
| | protección de sobrecarga | fusible 200 mA |
| | rango de frecuencias | 40-400 Hz |
| Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
| | precisión | ±0.8% |
| | protección de sobrecarga | 250 VDC |
| Medición capacidad | escala de lectura | 2000 pF, 20 nF, 200 nF, 2 μF, 20 μF |
| | precisión | ±2.5% |
| Escala de lectura medición temperatura | | -40 °C +1.000 °C |
| Tipo | | multímetro digital |
| Presentación | | caja |
| Autodesconexión | | |
| Indicador carga batería | | sí |
| Interruptor independiente | | |
| Escala de lectura medición frecuencia | | 2 kHz - 20 kHz |
| Tensión máxima medición voltaje AC | | 750 V |
| Tensión máxima medición voltaje DC | | 1000 V |
| Memoria de lectura | | sí |
| Medición máxima temperatura | | 700 °C |
| Pantalla | tipo | LCD abatible 75° |
| | color | gris |
| | dimensiones | 32 x 62 mm |
| | nº dígitos | 3½ |
| Pulsador iluminación pantalla | | |
| Test diodos | | sí |
| Test transistores hFE | | |
| Zumbador de continuidad | | |



60.131